CANCOM RADIOSÄNDARE 833

JÖRGENSEN



KOMMUNIKATION

Radio frekvens:
- 433 MHz eller
- 2,4 GHz

Integrerad antenn
Räckvidd 100 meter
2-vägs kommunikation

MANÖVRERING

8 tryckknappar
8 programmerbara lysdioder
2 axlig vinkelsensor för proportional styrning
9 driftlägen via meny (totalt 72 funk.)
Ljud vid knapptryckning

ÖVRIGT

Batteri: 3 x AA-batterier
Inbyggd laddare 10-30V
Bakgrundsbelysning
Stoppfunktion 13849-1 PL-d CAT3
IP-klass: IP65
Dimensioner: 180 x 82 x 40 mm
Vikt: 390g med batteri

KRAFTFULL HANDSÄNDARE MED DUBBEL-RIKTAD RADIO OCH VINKELGIVARE.

I CanCom serien finns moduler och radiosändare för smart styrning av mobil hydraulik. Nu lanserar vi en ny robust radiosändare med många smarta funktioner.

Radiosändaren har utöver de 8 knapparna även tillgång till en vinkelgivare, som kan användas i kombination med knappar för att styra din maskin proportionellt. Radiosändaren har även åtta programmerbara lysdioder för återmatning av information från maskinen såsom givaren och larm.

För att utnyttja handsändaren fullt ut kan man snabbt byta mellan nio olika menysidor som visas i displayen, och på så vis låta dina knappar ha en annan funtion för denna sida.
T.ex. kan man ha en en sida för styrning av maskinfunktion, en sida för stödben, en för belsning och så vidare.

Sändaren drivs av 3xAA batterier och har en inbyggt snabbladdare för 10-30V.

Tillsammans med CanCom Multimodul 60 safety kan ett system med ISO EN 13840-1 PL-d CAT3 erhållas för stopp-funktionen

ISO EN 13849-1

PL-d , Kat 3 Compliant



Järnvägsgatan 1, 535 30, Kvänum Tel 0512-300 480 Fax 0512-92115 WWW.JORGENSEN-ELEKTRONIK.SE